

# Рекомендации по номерам функций

В случае выбора позиции “Plan 2” или “Plan 3” в процедуре системного программирования [009] “Назначение добавочного номера”, некоторые номера функций изменяются от установки по умолчанию (Plan 1 в соответствии с Инструкцией по эксплуатации) до следующих значений.

Функция	Номер			Дополнительные цифры
	PLAN 1 (по умолчанию)	PLAN 2	PLAN 3	
Ввод расчетного кода для SLT	49 или * *	* *	* *	Расчетный код
Удержание вызова (Режим удержания 2 или 3) для SLT	20	#20	#20	
Удержание вызова, Обращение к внешнему вызову/вызову по внутренней связи	53 / 5	#59 / #5	#59 / #5	СО (№ внешней линии) / EXTN.
Перевод вызова в буферную зону/Обращение к вызову в буферной зоне	22 / 52	#22 / #56	#22 / #56	0–9
Перехват вызова, направленный	4	#41	#41	EXTN.
Перехват вызова, групповой	40	#40	#40	
Конференц-связь (5 сторон)	22 *	#22 *	#22 *	№ телеф. + CONF
Вызов от домофона / устройства открывания двери	31 / 55	#31 / #55	#31 / #55	1–4
Добавочный номер	100–199	100–499	10–49	
Поисковый вызов: Все добавочные и внешние линии	33	#33	#33	* или 9
Поисковый вызов: Внешний	34	#34	#34	
Поисковый вызов: Все добавочные линии / Групповой	33	#33	#33	0 / 1–8
Поисковый вызов: Ответ	43	#43	#43	
Индивидуальный скоростной набор номера	1 * или #	1 * или ##	1 * или ##	0–9
Повторный набор последнего номера для SLT	## или 80	### или 80	### или 80	



- В случае выбора позиции “Plan 2” или “Plan 3” в процедуре системного программирования [009] номера функций, начиная с “7” применяются с символом “#” и без символа “#” перед “7”. Например, установленный по умолчанию номер функции для режима “Не беспокоить” соответствует “714#”. Номера “714#” и “#714#” доступны для Plan 2 и Plan 3.



- Ссылки на Инструкцию по эксплуатации  
2.3 Список номеров (кодов) функций

## **В случае выбора позиции “Plan 2” или “Plan 3” в процедуре системного программирования [009]:**

Для облегчения процесса запоминания рекомендуется заменить новые номера функция для Plan 2 и Plan 3 кодовыми номерами от 50 до 59 в процедуре системного программирования [012] “План нумерации второй функций”.

Например, если новый номер функции “#330” для функции “Поисковый вызов: Все добавочные линии” заменяется на “50”, а номер функции “#43” для функции “Поисковый вызов: Ответ” заменяется на “51”, используйте указанные функции следующим образом:

— [Снимите трубку] [50] [Поисковый вызов]

— [Снимите трубку] [51] [Ответ]

Для запоминания заполните приведенную ниже таблицу.

<b>Код №</b>	<b>Функция</b>	<b>Номер функции</b>
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		